

KiSEi Sensore di movimento esterno con crepuscolare - K133174

Il sensore di movimento con crepuscolare è idoneo all'uso in ambienti esterni alla casa. Esso rileva i movimenti coprendo l'area esterna all'abitazione (es. persone o animali) e grazie al sensore crepuscolare anche le variazioni della luminosità ambientale.

Grazie a questo performante sensore è possibile controllare le funzioni relative alla sicurezza o al controllo delle luci gestibili per mezzo dell'app Alpha IP e generare allarmi o avviare sirene e luci in caso di intervento.

Brevi cambiamenti nel livello di luminosità vengono filtrati in modo da evitare reazioni involontarie da parte del sensore nel quale può essere regolata la sensibilità in modo flessibile.

Il campo di rilevamento fino a 12 metri e l'angolo di copertura di circa 90 gradi, nonché la possibilità di ruotare il sensore di 360 gradi, permettono di adattarlo in ogni circostanza.

Il sensore è dotato di una staffa di montaggio a muro per una semplice e veloce installazione.



1.1 Caratteristiche del prodotto

- Rilevazione di movimento e di cambiamento della luminosità ambientale grazie al sensore crepuscolare integrato
- Adattabile ad ogni esigenza grazie alla possibilità di regolare i valori di sensibilità del sensore crepuscolare
- La posizione delle lenti è completamente regolabile sia verticalmente che orizzontalmente, questo aiuta ad evitare azionamenti involontari causati ad esempio da piccoli animali domestici.
- Ottimo campo di rilevazione: fino a 12 metri e 90 gradi con possibilità di rotazione di 360 gradi
- Comodo montaggio, ideale per ambienti interni o esterni, può funzionare con temperature tra i -20 °C e + 55 °C
- Idoneo per il monitoraggio e controllo di portoni garage o aree di ingresso.
- Notifiche sullo smartphone in caso di manomissione del sensore, grazie al sensore integrato antimanomissione
- Adatto per la connessione con l'app Alpha IP per le funzioni di sorveglianza

1.2 Contenuto della confezione

- Sensore di movimento esterno con crepuscolare
- Staffa per montaggio a muro
- Viti 3,0 x 30 mm (2x)
- Tasselli da 5 mm (2x)
- Batterie 2 x 1,5 V LR06/mignon/AA
- Istruzioni di funzionamento

2. Informazioni tecniche

Tensione di funzionamento	2 x 1,5 V LR06/mignon/AA
Corrente assorbita	max 40 mA
Durata batterie	3 anni (di norma)
Tecnologia radio	Radio, 868.3 e 869.525 Mhz banda SRD, categoria 2
Dimensioni (W x H x D)	76 x 74 x 90 mm
Campo di lavoro in RF	230 m (in campo aperto)
Tipo di protezione	IP 44
Temperatura ambiente	da -20 °C a +55 °C
Dimensioni imballo (W x H x D)	122 x 112 x 97 mm
Peso	170 g (batterie incluse)
Colore custodia	Bianco