


SI AVVIA FACILMENTE,  
SI AMPLIA CON TANTE  
OPZIONI

## Access Point 2

HmIP-HAP2 | HmIP-HAP2-A

L'Access Point assicura la comodità di configurazione e comando del sistema Homematic IP tramite l'app intuitiva e collega automaticamente tutti i dispositivi Homematic IP mediante un servizio Cloud gratuito.



homematic **IP**  
Smart living, semplicemente confortevole



Si installa facilmente:

1. Collegare con il router
2. Provvedere all'alimentazione elettrica
3. Leggere con lo scanner il codice QR

Fatto ✓

Access Point offre la soluzione giusta per qualsiasi Smart Home

- Ampliamento della portata radio grazie all'integrazione di un Access Point aggiuntivo
- Comando di più Access Point in installazioni diverse (ad esempio per la casa delle vacanze) tramite una sola App
- Fino a 15 utenti per ogni installazione Homematic IP
- Possibilità di estensione e combinazione dell'installazione con dispositivi Homematic IP Wired possibile tramite Homematic IP Wired Access Point

## CONFIGURAZIONE INTUITIVA E FACILITATA

L'Access Point è alimentato semplicemente a corrente e si collega facilmente a un normale router. Fatto! L'inizializzazione dei dispositivi Homematic IP consente di realizzare un sistema completo Smart Home personalizzato. I passaggi successivi per configurare e comandare i dispositivi sono molto semplici grazie all'app gratuita con guida intuitiva per gli utenti.

## COMODO SISTEMA DI COMANDO SE SEI FUORI CASA

Grazie al servizio Cloud l'app consente di accedere automaticamente e in qualsiasi momento al sistema Smart Home anche quando sei fuori casa.

## ALTO LIVELLO DI SICUREZZA SECONDO STANDARD DI QUALITÀ TEDESCHI

- ✓ Crittografia AES 128 tra apparecchi, app e Cloud
- ✓ Sede del server in Germania
- ✓ Uso sicuro senza registrazione
- ✓ Protocollo sicuro di comunicazione radio su 868,3/869,525 MHz

## GESTIONE DEL SISTEMA SMART HOME TRAMITE COMANDO VOCALE

Diversi dispositivi e numerose funzioni del sistema Homematic IP possono essere gestiti con un comodissimo sistema di comando vocale tramite Amazon Alexa o Google Assistant.

## MONTAGGIO PRATICO E FACILE

L'Access Point può funzionare semplicemente appoggiato su un tavolo in posizione orizzontale oppure montato fisso a parete. Viti e tasselli adatti per il montaggio sono inclusi nella fornitura.

## DATI TECNICI

Tensione di alimentazione	5 VDC
Tensione di alimentazione alimentatore a spina (in ingresso)	100 V-240 V/50 Hz
Potenza assorbita alimentatore a spina	2,5 W max.
Corrente assorbita	500 mA max.
Potenza assorbita nel funzionamento a riposo	< 1 W
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	tra 5 e 35 °C
Dimensioni (L x A x P)	104 x 104 x 40 mm
Peso	165 g
Banda di frequenza radio	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Portata radio tipica in campo libero	400 m
Rete	10/100 MBit/s, Auto-MDIX

## DATI PRODOTTO

Variante	Bianco	Antracite
Codice articolo	161314A0	161345A0
Codice EAN	4047976613144	4047976613458
Sigla	HmIP-HAP2	HmIP-HAP2-A
Unità di imballaggio	32	
Dimensioni imballaggio	184 x 140 x 73 mm	
Peso, imballaggio compreso	510 g	

## FORNITURA

Homematic IP Access Point 2  
Alimentatore a spina  
Cavo di rete  
Materiale di montaggio (viti e tasselli)  
Istruzioni per l'uso